

Описание товара ИБП ELTENA INELT Smart

Station POWER 1000



Описание

- Источник бесперебойного питания Smart Station POWER 1000 используется в однофазных бытовых и производственных потребительских электросетях.
- ИБП предназначен для работы с потребителями, чья суммарная мощность не превышает 0.6 кВт (1000 ВА).
- Источник работает в широком диапазоне входного напряжения — 170-280 В, без перехода на питание от аккумуляторных батарей, на выходе обеспечивает стабилизированное напряжение с номиналом 220 В.
- Защищен от перегрузки, токов короткого замыкания и перегрева.
- ИБП Smart Station POWER 1000 собран по линейно-интерактивной схеме и оснащен микропроцессорным управлением.
- Для подключения потребителей предусмотрено шесть розеток бесперебойного электропитания.
- Оборудован функцией холодного старта (включение в рабочий режим при отсутствии внешнего питания).
- Для настройки и регулирования источника предусмотрен комбинированный интерфейс RS-232/USB, позволяющий подключать к компьютеру (программное обеспечение и кабель идут в комплекте).
- Источник Smart Station POWER 1000 смонтирован в прямоугольном компактном корпусе размерами 147×360×234 мм.
- На передней панели имеется индикация режимов работы регулятора.
- Время переключения с внешнего питания на аккумуляторные батареи — не более 4 мс.
- Вес — 13 кг.
- Охлаждение — воздушное, естественное.
- Форма выходного сигнала — ступенчатая аппроксимация синусоиды.
- Продолжительность автономной работы — 20-110 минут, зависит от величины нагрузки.

- Разрешается эксплуатировать в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0 до +40 °С, влажность не должна превышать 95 % (без образования конденсата).
- Данный ИБП является прекрасным офисным и бытовым вариантом обеспечения дорогостоящих потребителей качественным, стабилизированным электропитанием и защитой от непредвиденного отключения.
- Рекомендован к использованию в цепях с подключенными компьютерами, копировальными машинами, серверными станциями, телекоммуникационной техникой, радиоаппаратурой и т.д.
- Гарантийный срок службы ИБП — 2 года.

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	ширина 147, высота 360, глубина 234
Время автономной работы	20-110 минут
Время переключения на батареи, мс	менее 4 мс
Масса, кг	13
Мощность, ВА	1000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	170-280
Мощность, кВт	600
Относительная влажность, %	0-95 без конденсата
Разъёмы	евророзетки
Гарантия	2 года
Входная частота, Гц	50/60 +/-5
Охлаждение	естественное
Форма выходного сигнала	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Диапазон температуры окружающей среды, °С	0-40
Байпас	Есть
Напряжение, В	24
Количество фаз	1

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.