

Описание товара Бензиновый генератор Honda

EM 10000 (3)



Характеристики

Мощность номинальная	8 кВт (8 кВА)
Мощность максимальная	9 кВт (9 кВА)
Напряжение	230 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	Honda EM 10000 (3)
Марка двигателя	Honda
Модель двигателя	GX630
Система охлаждения	воздушная
Частота вращения двигателя	3000 об/мин
Топливо	бензин
Объем топливного бака	30 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.91 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	6.1 ч
Число фаз	1
Производитель генератора	Honda
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Степень защиты	IP 23

Масса	101 кг
Длина	970 мм
Ширина	550 мм
Высота	700 мм
Страна происхождения	Япония
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.